

LCR-1000

LCR-1000 型雷擊記錄器用在雷電次數及時間的記錄，記錄落雷並記錄雷擊情形的次數，由於雷擊感應電壓的作用，經由雷擊計數器 LC-200-LM 的脈衝，而刺激記錄器產生記錄動作，可作為維修避雷裝置時的指標。3 萬次雷擊時間 LCD 中文顯示，記錄器採集雷擊計數器的脈衝，經信號處理，送入記錄器控制的顯示單元，記錄一次雷電流時間。當雷電流再次到來，再記錄一次雷電流，直至 3 萬次，中文操作顯示，12 鍵以上高低階功能操作觸控按鍵設定，具有 RS-485 ModBus 遠端監視記錄連線功能(選購)，可接受電腦校時(選購)，高低階密碼資料鎖定。



17 個觸控按鍵輸入畫面

LCR-1000 雷擊記錄器技術特性及安裝有關參數一覽表

規格、品種	LCR-1000 雷擊記錄器
最大雷擊計數次數	3 萬次
雷擊時間記錄內容	年, 月, 日, 星期, 時, 分, 秒
計數速度	3 次/秒
工作溫度範圍	-40C TO 70C
外殼顏色	白色 UL94 V-0
外殼防護等級	IP20
顯示動力來源	110-220VAC 電源或 24VDC
計數次數	15000 次 - 3 萬次
尺寸	24cm X 12cm X 7cm
安裝方法	1. 將本品固定。 2. 將雷擊計數器 LC-200-LM 的脈衝端子線連接至本機。 3. 接通電源。

註: 以上產品最新規格如有變更, 請與本公司聯絡。